AMPLIFICATEUR D'ÉCOUTE PORTABLE POUR BOUCLE MAGNÉTIQUE
Référence : 15712



RESUME

Récepteur de boucle magnétique équipé d'un microphone amplifiant les sons ambiants pour permettre aux personnes malentendantes de suivre une discussion dans un ERP.

Il capte les champs magnétiques générés par les boucles à induction magnétique en position T et les restitue.

Les points forts :

- Réglages du volume et de la tonalité
- Microphone à haute sensibilité
- Atténuation des nuisances sonores



DESCRIPTION

Tout savoir sur l'amplificateur d'écoute LH10

Le récepteur de boucle magnétique LH10 est un appareil d'assistance auditive mobile conçu pour améliorer le quotidien des personnes malentendantes grâce à deux modes d'écoute.

- En mode T : s'il est associé à une boucle magnétique

conforme à la norme NE 60118-4, il se transforme en récepteur de boucle magnétique et capte le son des lieux publics équipés (cinémas, guichets, salles de concert...) et le transmet directement dans vos écouteurs, sans aucun bruit de fond parasite.
- En mode amplification sonore : grâce à son microphone intégré à haute sensibilité, il capte et rehausse les sons ambiants pour faciliter le suivi des conversations en face à face.

Retrouvez également notre boucle magnétique portative.

Caractéristiques de l'amplificateur d’écoute pour boucle magnétique

- Modèle : Geemarc LH10
- Accessoires inclus :
  - Cordon de charge (5 V DC)
  - USB Type C vers USB
  - Écouteurs (avec jack stéréo 3,5 mm)
- Réglages personnalisables :
  - Réglage du volume de réception jusqu’à 30dB : volume acoustique max : 120dB
  - Réglage de la tonalité des graves et aigus jusqu’à +/- 10dB
  - Réglage de la balance gauche/droite possible : ajustement du niveau sonore entre l'oreille gauche et droite
- Micro à haute sensibilité
- Revêtement spécial conçu pour éviter de transmettre les bruits de frottement lorsque vous manipulez l'appareil
- Gamme de fréquence : 100 à 8000 Hz
- Alimentation et autonomie :
  - Batterie lithium rechargeable incluse
  - 8 à 10 heures d’autonomie en utilisation
  - Indicateur de batterie faible
  - Temps de chargement complet : 2/3 heures
- Performance en mode T :

    - Puissance du champ magnétique : 100 mA/m
    - Fréquence du sol : 1 kHz
    - Niveau de signal électrique produit avec les conditions ci-dessus : - 50 dBV,
- Entrée jack 2,5 mm pour micro externe (en option)
- Dimensions : 10 x 5,7 x 2,7 cm

Retrouvez notre matériel pour rendre accessible votre ERP.