CONVERTISSEUR DE ROUILLE PROFESSIONNEL
Référence : 17114



RESUME

Le convertisseur de rouille professionnel de la marque Bardahl est un primaire convertisseur de rouille spécialement étudié pour le traitement des aciers corrodés.

Ce produit d'une grande facilité d'emploi stoppe immédiatement les effets corrosifs de l'oxydation tout en assurant une protection longue durée. Il permet d'obtenir un traitement sûr et durable pour vos opérations de maintenance industrielle.

Disponible à l'unité ou par carton de 6 bidons de 1 litre.

Les points forts :

- Pénètre au cœur de la rouille et la neutralise totalement
- Traite toute surface métallique rouillée : fer, acier, fonte, tôle...
- Peut être peint



DECLINAISONS

Conditionnement
À l'unité
6 bidons de 1 L

DESCRIPTION

Description du convertisseur de rouille

Le transformateur de rouille s'utilise en maintenance industrielle. Il permet de traiter les aciers corrodés durablement. Il peut également être utilisé de façon préventive sur des surfaces non oxydées. Il agit efficacement sur toute surface métallique rouillée comme le fer, l'acier, la fonte, la tôle, etc.

Son avantage est qu'il peut être peint, il vous faudra attendre 24 heures après son application.

Son action ultra efficace permet de pénétrer au coeur de la rouille et la neutralise totalement. De plus, il contient une résine synthétique qui crée un film lisse et une pellicule anti-oxygène.

Ces produits pourraient vous intéresser : décapant industriel non coulant ; spray de détection de fuite.

Utilisation du convertisseur de rouille professionnel

Le convertisseur de rouille est prêt à l'emploi, son utilisation est très simple :

1. Agitez avant utilisation
2. Si la zone est rouillée, brossez soigneusement afin d'éliminer l'excès de rouille
3. Appliquez au pinceau ou à la brosse sur la surface à traiter
4. Rincez le matériel à l'eau après emploi

Au bout de quelques minutes, vous constaterez que les parties traitées deviennent bleu / violet. Un excédent de produit peut amener à la formation d'une pellicule de poussière, celle-ci s'élimine facilement avec un chiffon.

La date limite d'utilisation est de 13 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Nous vous conseillons de stocker le transformateur de rouille dans un endroit sec, à température ambiante, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

Retrouvez la fiche de sécurité à télécharger dans l'onglet "téléchargement".

Caractéristiques du transformateur de rouille

Conditionnement :

- À l'unité
- Carton de 6 bidons de 1 litre

Couleur : brune

Densité : 1,02

Température d'application : +12 à + 50° C

Pouvoir couvrant : 25 m²/L

Temps de prise : 30 min

2ème couche : 30 min

Temps de stabilisation : 3 h

Peinture possible : 24 h