PROZON

FICHE TECHNIQUE

GROUPE ELECTROGENE INVERTER 4000W
Référence : 17706



RESUME

Découvrez le groupe électrogène inverter 4000 W maximal avec démarrage électrique et batterie incluse. Le démarrage extrêmement facile dans toutes les conditions thermiques, excellentes performances et longue durée de vie.

Le groupe électrogène pèse 35 kg pour 605 x 320 x 560 mm, et dispose d'une prise de 32 A, d'une prise 16 A, ainsi que d'un port de charge batterie et d'une sortie USB.

Les points forts :

- Moteur essence
- Garantie 3 ans
- Mode éco






DESCRIPTION

Quels sont les avantages du groupe électrogène 4000 W ?

Ce groupe électrogène silencieux fonctionne à l'essence et

propose un démarrage électrique assisté. Son moteur conçu pour offrir fiabilité, durabilité et faibles émissions. Cet appareil se distingue par sa compacité et sa légèreté, avec un poids de 35 kg et des dimensions de 605 x 320 x 560 mm.

Il propose deux modes de démarrage : électrique (via un simple bouton-poussoir) et manuel. Il garantit une qualité de courant élevée avec une faible distorsion harmonique.

Son mode éco ajuste automatiquement le régime moteur à la charge connectée, permettant jusqu'à 30 % d'économie de carburant. Il est utilisé pour réduire la consommation de carburant et le niveau sonore, en particulier lorsque les charges connectées sont faibles. Avec un réservoir de 7,8 L, l'autonomie varie selon la charge (11 h à 25 %, 7 h à 50 % et 5 H à 75 %).

Dispose d'un panneau numérique affichant le voltage, la fréquence, les heures de travail, ainsi que les indicateurs de charge et de niveau de carburant. L'appareil inclut divers témoins (surcharge, huile, sortie de courant), un disjoncteur thermique et une connexion à la terre.

Il est équipé d'un kit de transport intégré.

NOTE : L'équipement est livré sans huile d'origine, ne tentez pas de démarrer l'équipement sans avoir préalablement ajouté de l'huile !

Assurez-vous que le générateur est sur une surface parfaitement plane pour éviter une mauvaise lecture du niveau d'huile.

Dispose d'un filtre à air centrifuge conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes de poussière et de saleté. Il permet d'espacer les intervalles d'entretien.

Son démarrage automatique en cas de panne du réseau électrique ou en tant que système de secours pour les installations photovoltaïques, ainsi que de nombreux modèles

de générateurs avec commande à distance.

Le groupe électrogène détient un détecteur de monoxyde de carbone qui s'arrête automatiquement en cas de niveaux élevés de monoxyde de carbone.

Vous pouvez aussi retrouver le groupe électrogène de 2000 W inverter fermé ou, pour plus de puissance, le groupe de 6500 W inverter à essence. Autrement, bien plus de puissances disponibles dans la sélection de groupes électrogènes à carburant essence système AVR.

Caractéristiques du groupe électrogène inverter 4000 W

- Puissance maximale : 4000 W
- Poids : 35 kg
- Réservoir : 7,8 L
- Dimensions : 605 x 320 x 560 mm
- Garantie : 3 ans
- Moteur / Type de carburant : essence
- Décibels : 57 dB à 71 dB (
- Réservoir huile : 0,6 L
- Démarrage : démarrage électrique (via un bouton poussoir avec batterie au lithium incluse) et d'un démarrage manuel.
- Autonomie : 11 heures (à 25 % de charge), 7 heures (à 50 % de charge) ou 5 heures si la charge est à 75 %
- Tension (V) : 230 V – 50 V