PROZON

# FICHE TECHNIQUE

## ÉLECTRIFICATEUR SUR BATTERIE
## Référence : 14662



## RESUME

Optez pour notre électrificateur sur batterie 12V, disponible dans 5 puissances différentes allant de 1 Joules à 5 Joules. En fonction des puissances, cet électrificateur peut envoyer du courant sur 15, 25, 40, 65 ou 200 km. Idéal pour les enclos de bovins.

Livré sans batterie.

Garantie 3 ans.

Les Points forts :

- Mobile
- Léger
- Compatible avec les panneaux solaires
- Fabrication française



## DECLINAISONS

| Puissance de Joules | Option Panneau Solaire |
|---|---|
| 1,3 | Sans |
| 3,8 | Sans |
| 5 | Sans |
| 1,3 | Avec |
| 3,8 | Avec |
| 5 | Avec |
| 1 | Sans |
| 2,3 | Sans |
| 1 | Avec |
| 2,3 | Avec |

## DESCRIPTION

## Pourquoi choisir cet electrificateur de cloture sur batterie ?

L'avantage de la batterie est que selon votre utilisation, vous pourrez la recharger toutes les 2 à 4 semaines.

Vous avez le choix entre 5 puissances :

- 1 Joules : 15 km de distance de clôture maximum

- 1,3 Joules : 25 km de distance de clôture maximum

- 2,3 Joules : 40 km de distance de clôture maximum

- 3,8 Joules : 65 km de distance de clôture maximum

- 5 Joules : 200 km de distance de clôture maximum

Cependant, plus il y a de végétation, plus la distance de conductivité est diminuée, il vaut mieux alors partir sur un électrificateur pouvant combler une plus grande surface que la vôtre afin d'assurer sa bonne performance.

Vous pouvez également prendre l'option avec un panneau solaire.

Pour finir, le choix de l'électrificateur varie en fonction de la typologie d'animal qu'il concerne. Cet electrificateur convient très bien aux enclos de bovins.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article sur comment choisir sa clôture électrique.

## Comment installer mon electrificateur batterie ?

Tout d’abord, il faudra choisir votre conducteur. Il existe le fil cloture, la corde electrique de cloture ou le ruban electrique de cloture qui seront plus efficaces sur des courtes à moyennes

distances. Vous pouvez également retrouver le fil métallique pour cloture qui sera plus puissant et adapté aux longues distances.

Il vous faudra aussi trouver le bon isolateur pour que le fil ne touche pas le piquet ou la végétation.

Pour ce modèle d'electrificateur sur pile, vous aurez besoin d'un piquet de terre afin d'assurer l'efficacité du circuit électrique.

Une fois votre clôture installée, vous n'aurez plus qu'à la tester à l'aide du contrôleur de clôture électrique pour vous assurer de sa bonne fonctionnalité.

## Caractéristiques de l'electrificateur batterie 12V ?

| Modèle | Énergie de sortie (Joules) | Longueur max de clôture (km) | Alimentation (Volts) | Consommation (mA) | Tension (Volts) | option : panneau solaire (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master 12 | 1 | 15 | batterie 12v ou pile 9v | 30 - 50 | 13200/7200 | 5 |
| Master 30 | 1,3 | 25 | batterie 12v | 80 | 15000 | 10 |
| Master 40 | 2,3 | 40 | batterie 12v | 150 | 15000 | 10 |
| Master 50 | 3,8 | 65 | batterie 12v | 300 | 10000 | 30 |
| Master XTREM | 5 | 200 | batterie 12v | 240 - 480 | 12500 | 50 |