CABLE LISSE CHEVAUX DOUBLE FIL TORSADÉ GALVA
Référence : 14082



RESUME

Le câble lisse en acier galvanisé doux est idéal pour réaliser des clôtures sécurisées et durables pour vos chevaux sans les blesser.

Conçu en fils torsadé, cette clôture cheval de 200 m est disponible en deux diamètres de fil au choix. Elle peut également être électrifiée grâce à un de nos électrificateurs clotures.

- Le câble en 2,4 mm est idéal pour les paddocks et clotures mobiles. Il est adapté pour des chevaux calmes et est facile à manipuler. Elle est disponible en version standard ou enrichie.
- La câble en 2,7 mm enrichi offre une résistance mécanique importante. Il est utilisé pour l'installation de clôtures permanentes pour des chevaux puissants et têtus.

Les points forts :

- Excellente conductibilité
- Poignées de manutention
- Fabrication française



DECLINAISONS

Revêtement	Diamètre du fil
Galvanisation standard	Ø2,4 mm
Galvanisation Riche	Ø2,4 mm

Galvanisation Riche	Ø2,7 mm

DESCRIPTION

Atouts du cable lisse pour chevaux 200 m

Le cable lisse pour cloture chevaux est idéal si vous souhaitez électrifier votre enclos. Conçu avec deux fils torsadés de diamètre 2,4 ou 2,7 mm au choix, ce type de clôture équine limite les risques de blessures et offre une bonne résistance mécanique.

En effet, le cable lisse en simple galvanisation offre une résistance mécanique de 350 à 450 kg tandis que la version enrichie va de 500 à 600 kg. Ce produit offre une grande polyvalence d'utilisation, aussi bien comme cloture d'élevage, de centre équestre, que pour délimiter un paddock ou une prairie.

Nous vous proposons ces fils de clotures en rouleau de 200m, avec revêtement galva standard ou riche.

Pour une clôture temporaire, privilégiez la version 2,4 mm et pour une clôture permanente la clôture de 2,7 mm galva riche.

Retrouvez également tous nos équipements de clôture équins comme le ruban cloture.

Comment installer sa cloture électrique pour chevaux double fil galva ?

1. Nettoyez et débrouisssaillez la zone afin que la végétation ne touche pas les fils et tracez l'implantation
2. Plantez les poteaux d'angle à 60-80 cm de profondeur minimum (plus si sol meuble) et orientez-les légèrement vers l'extérieur de la clôture pour compenser la tension.
3. Plantez ensuite les poteaux intermédiaires sur le tracé préalablement laissé. Respectez un espacement de 2 à

2,5 m pour éviter l'affaissement du câble et assurez-vous que leur hauteur soit à environ 1,20 m ou 1,40 m du sol (selon poney ou cheval).

4. Fixez ensuite les isolateurs sur chaque poteau cloture à la hauteur souhaitée et déroulez le câble le long de la clôture. Fixez ensuite le câble dans les isolateurs à chaque poteau.
5. Pour électrifier, installez 3 piquets de mise à terre de 1 mètre de profondeur placé tous les 3 mètres. Reliez-les avec un câble de terre à la borne "terre" de l'électrificateur. Reliez ensuite la borne "clôture" à votre câble lisse via un câble haute tension et une pince de connexion. Vérifiez que le câble ne touche ni les poteaux ni la végétation et testez la tension avec un voltmètre pour clotures (minimum 4000V recommandé).

Caractéristiques du fil cloture chevaux électrifiable

Revêtement du câble	Diamètre du câble (mm)	Longueur du rouleau (m)	Poids (kg)
Galvanisation standard	2,4	200	14,9
Galvanisation riche (GALFAN)	2,4 2,7		17,12